

A rede e-Ud é a rede sem fios interna para os funcionários da UMa (só disponível nos edifícios da Penteada e do Colégio dos Jesuítas).

1- Para aceder à rede **e-Ud** deve configurar a sua ligação de rede sem fios da seguinte forma:

- a) Carregue em **Iniciar, Ligar a, Mostrar todas as ligações**
- b) Seleccione **Redes sem fios** e com o botão direito do rato escolha

Propriedades

- c) Na janela de **Propriedades** de ligação de rede sem fios seleccione o

separador Redes sem fios, carregue no botão **Adicionar**

- d) Na janela de **Propriedades** de redes sem fios no **separador Associação**,

no **Nome de rede (SSID)**: introduza **e-Ud**. **Active a opção Ligar mesmo**

que a rede não esteja a difundir. Em Autenticação de rede: selecione

WPA e em Encriptação de dados: **TKIP**.

e) Na janela de **Propriedades** de redes sem fios seleccione o separador

Autenticação e active a opção **Activar autenticação IEEE 802.1X**

para esta rede, no Tipo de EAP: **seleccione a opção EAP protegido**

(PEAP) e em seguida carregue no botão **Propriedades**.

f) Na janela **Propriedades de EAP** protegido **desactive** a opção "**Validar**

certificado do Servidor". No Campo Seleccione os métodos de

autenticação escolha "**Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP**

v2)", carregue em Configurar...

g) Na janela Propriedade de **EAP MSCHAPv2** **desactive** a opção "**utilizar**

automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do

Windows (e domínio se existente)" e depois carregue em OK.

h) Carregue em **OK** nas janelas de Propriedades de **EAP** protegido,

Propriedades de redes sem fios e Propriedades de ligação de rede sem

fios.

2- Passados alguns segundos deverá receber a mensagem "**Ligação de rede sem**

fios Clique aqui para seleccionar um certificado ou outras credenciais para

ligação à rede e-Ud". Na janela Introduzir credenciais coloque as suas

credenciais de **acesso ao Sidoc**.

3- Se tiver dificuldades em entrar na rede **e-Ud**, ou se a mensagem referida no

ponto anterior não aparecer, reinicie o computador. Se continuar com problemas

contacte o **DCI/UEI**.