

A rede e-Ua é a rede sem fios interna para os alunos da UMa (só disponível nos edifícios da Penteada e do Colégio dos Jesuítas).

1- Para aceder à rede **e-Ua** deve configurar a sua ligação de rede sem fios da seguinte forma:

- a) Carregue em **Iniciar, Ligar a, Mostrar todas as ligações**
- b) Seleccione **Redes sem fios** e com o botão direito do rato escolha **Propriedades**
- c) Na janela de Propriedades de ligação de rede sem fios seleccione o **separador Redes sem fios**, carregue no botão Adicionar
- d) Na janela de Propriedades de redes sem fios no separador Associação, no Nome de rede (SSID): introduza **e-Ua**. Active a opção **Ligar mesmo que a rede não esteja a difundir**. Em Autenticação de rede: selecione WPA e em Encriptação de dados: **TKIP**.
- e) Na janela de **Propriedades** de redes sem fios seleccione o separador **Autenticação** e **active** a opção Activar **autenticação IEEE 802.1X** para esta rede, no Tipo de **EAP**: seleccione a opção **EAP protegido (PEAP)** e em seguida carregue no botão **Propriedades**.
- f) Na janela **Propriedades de EAP protegido** **desactive** a opção “**Validar certificado do Servidor**”. No Campo Seleccione os métodos de autenticação escolha “**Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP v2)**”, carregue em **Configurar...**
- g) Na janela **Propriedade de EAP MSCHAPv2** **desactive** a opção “**utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe do Windows** (e domínio se existente)” e depois carregue em **OK**.
- h) Carregue em **OK** nas janelas de Propriedades de EAP protegido, Propriedades de redes sem fios e Propriedades de ligação de rede sem fios.

2- Passados alguns segundos deverá receber a mensagem “**Ligação de rede sem fios Clique aqui para seleccionar um certificado ou outras credenciais para ligação à rede e-Ua**”. Na janela Introduzir credenciais coloque no Nome de utilizador o seu **número de aluno** e na Palavra-passe a sua **password**.

3- Se tiver dificuldades em entrar na rede e-Ua, ou se a mensagem referida no ponto anterior não aparecer, reinicie o computador. Se continuar com problemas contacte o DCI/UEI.